connecdoor

Signalliste GEZE Powerturn DCU802 & DCU2

Klemmblock Antrieb	Ader Farbe Antriebsleitung		Signalbezeichnung	Pin Nr. Antrieb/Box
Schlüsseltaster (Kontaktgeber Berechtigt)	nicht belegt		-	3
	Blau (BL)		Kontaktgeber Berechtigt	20
Kontaktgeber Außen (KA)	Grün (GN)		(-) GND	1
	Rosa (RS)		24VSens	4
	Schwarz (SW)		Kontaktgeber Außen	23
Programmschalter (Betriebsumschaltung)	nicht belegt		-	2
	Violett (VI)		Betriebsart OFF (OFF)	0
	Grau (GR)	Rosa (RS)	Betriebsart Nacht (NA)	6
	Rot (RT)	Blau (BL)	Betriebsart Ladenschluss (LS)	7
	Weiß (WS)	Grün (GN)	Betriebsart Automatik (AU)	8
	Braun (BR)	Grün (GN)	Betriebsart Daueroffen (DO)	9
Türöffner GF (TOE)	Braun (BR)		(-) GND	1
	Grau (GR)		(+) 24V	2
	Weiß (WS)	Rot (RT)	Relais Ansteuerung Verriegelung GF - NO	31
	Braun (BR)	Rot (RT)	Relais Ansteuerung Verr. GF - COM	32
	Weiß (WS)	Schwarz (SW)	Riegelmeldung	33
parametrierbarer Eingang (PE)	nicht belegt		-	1
	nicht belegt		-	2
	Weiß (WS)	Grau (GR)	Paramtrierbarer Eingang 1 GF	51
	Grau (GR)	Braun (BR)	Paramtrierbarer Eingang 2 GF	52
	Weiß (WS)	Rosa (RS)	Paramtrierbarer Eingang 3 GF	53
	nicht belegt		-	4
parametrierbarer Ausgang (PA) & Versorgung	Weiß (WS)		(-) GND	1
	Gelb (GE)		(+) 24V	2
	Rosa (RS)	Braun (BR)	Paramtrierbarer Ausgang 1A	55
	Weiß (WS)	Blau (BL)	Paramtrierbarer Ausgang 1B	56
	Braun (BR)	Blau (BL)	konfigurierbarer Transistor-Ausgang (PA2)	57
Kontaktgeber Innen (KI)	nicht belegt		-	1
	nicht belegt		-	4
	Rot (RT)		Kontaktgeber Innen	21
CAN (DCU103)	nicht belegt		-	1
	nicht belegt		-	2
	Gelb (GE)	Braun (BR)	RS485 - A	42
	Weiß (WS)	Gelb (GE)	RS485 - B	41
	Orange (OR)		Schirm (SCR)	43